

Digitaler Verstärker EtherNet/IP DA-EN

Lieferumfang

Elektronikeinheit im Normgehäuse,
Standard: 1-Kanal-EtherNet/IP

Gerätebeschreibungsdatei auf Datenträger

Variante

2EN: 2-Kanal-EtherNet/IP mit Normgehäuse

Erweiterte Optionen

F: (Ex-Schutz):
Betrieb mit Sicherheitsbarrieren




Abbildung ähnlich



Andere Schnittstellen auf Anfrage,
z.B. ProfiNet, Profibus



EtherNet/IP-DMS-Verstärker

Besondere Merkmale


- 24bit Σ - Δ -AD-Wandler für höchste Präzision
- Sehr schnelle Zykluszeit für zeitkritische Anwendungen
- Full- und Halfduplex-Verbindungen von 10 MBit/s und 100 MBit/s möglich
- Unterstützung von Auto-Negotiation als auch Auto-MDI(X)
- Bus und Applikation bis 1,5 kV galvanisch getrennt
- ETG zertifiziert

Der DA-EN wird dort eingesetzt, wo Sensoren mit Widerstandsvollbrücken (z. B. DMS-Kraftaufnehmer) mit EtherNet/IP angebunden werden sollen. Anwendungsschwerpunkt ist die Bandzugmessung.

Die Sensorsignale werden mit einer Zykluszeit von 0,5 ms in Digitalsignale umgesetzt, gemittelt und im Abstand von ca. 6 ms der Interface-Schaltung zur Verfügung gestellt. Von dort werden sie dann in dem entsprechenden Datenformat geschaltet.

Bestellbeispiel

DA-2EN-1,5



Bei der Bestellung bitte berücksichtigen:

Durch die voreingestellte Ausführung ist die Verstärkung des DA-EN speziell auf den Nennkennwert der HAEHNE-Sensoren abgeglichen.

Ausführung DA-EN	Nennkennwert des Sensors
-1,5	1,5 mV/V
-1,0	1,0 mV/V
-0,75	0,75 mV/V
-0,5	0,5 mV/V

Bestellbeispiel für Option F:

Bei der Option F bitte den Gesamtwiderstand der Messkette mit angeben (z. B. 1000 Ohm):

DA-EN-F1000-1,5

Technische Daten

Hilfsenergie Achtung: Die Hilfsenergie muss geerdet sein!	Spannung	24 V DC (9 ... 36 V)
	typ. Stromaufnahme bei Standardbeschaltung	ca. 150 mA
DMS-Aufnehmer-Speisung	Spannung (V_4):	10 V DC
	Option J	5 V DC
	Strom max.	160 mA
Signal	-160 % ... 0 ... +160 % Δ 8000...0000...7FFF	
Datenbreite	1 Word	
Auflösung	16 bit	
Schutzart	Standard: IP20	
Temperaturbereich	0...+60° C	
Anschlussquerschnitt	AWG 24-12	

Anschlussbelegung

Klemme	Belegung		Klemme	Belegung	
1	+24 V	Spannungs- versorgung	7	V_{4+}	Sensor A
2	+24 V*		8	V_{4-}	
3	0 V		9	V_{1+}	
4	0 V*		10	V_{1-}	
5	PE		11	V_{4+}	Sensor B
6	GND	Bezugs- potential für Ex-Schutz	12	V_{4-}	
			13	V_{1+}	
			14	V_{1-}	

* Spannungsversorgung für weitere Geräte.
Maximaler Strom von 1 A darf nicht
überschritten werden.

V_1 : Signalspg. V_4 : Speisespg.

Oberseite




Unterseite



Port 1	Port 2	IP-Adresse DHCP-Modus
RJ45	RJ45	

Abmessungen



Digitaler Verstärker EtherNet/IP DA-EN

Technische Information

Aufbau und Datenübertragung

Die analog aufbereiteten und digital gewandelten Kraftwerte werden auf EtherNet/IP übertragen. Der Wertebereich umfasst $\pm 160\%$ der Nennkraft. Hat die Sensormessrichtung eine vertikale Komponente, werden durch das Walzengewicht, auch schon bei Betrieb ohne Band, Kraftwerte übertragen. Zur Ermittlung des tatsächlichen Kraftwertes muss noch der Tara-Wert (Vorlast) abgezogen und entsprechend der Kraftwirkungsrichtung ein Faktor berücksichtigt werden.

Messwertübertragung

Beispielhafte Darstellung im 16-Bit-Register als Zweierkomplement																											
Messwert bezogen auf F_{nom}	Messwertsignalspannung V_1 [mV]		hex	dez (unsigned)	dez (signed)	MSB								LSB													
						15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0						
+150 %	Nennwert \times	10 V / 5 V (Option J) \times	1,5	7800	30720	30720	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+100 %			1,0	5000	20480	20480	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+50 %			0,5	2800	10240	10240	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0 %			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-50 %			-0,5	D800	55296	-10240	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-100 %			-1,0	B000	45056	-20480	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-150 %			-1,5	8800	34816	-30720	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EtherNet/IP-Mastereinstellung

Die notwendige Gerätebeschreibungsdatei (KUNBUS_COMS_EtherNetIP.eds) wird von HAEHNE mitgeliefert und muss in das Konfigurationswerkzeug der Steuerung eingelesen werden. HAEHNE hat ein ETG zertifiziertes Embedded Modul der Firma KUNBUS in seinen Messverstärker integriert.

Das Gerät muss in der Konfigurationssoftware dem Projekt hinzugefügt werden.

Die Daten werden wie folgt dargestellt:

I.Data [0]: Kanal 1 MSB

I.Data [1]: Kanal 1 LSB

I.Data [2]: Kanal 2 MSB (nur bei DA-2EN)

I.Data [3]: Kanal 2 LSB (nur bei DA-2EN)


EtherNet/IP-Adressierung

feste IP-Adresse:


IP-Adresse: 192.168.0.n (1 ...254)

Beispiele:

IP-Adresse 192.168.0.1



IP-Adresse 192.168.0.254



Netzmaske: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.0.1

DHCP-Modus:

